

INSTRUKCJA PL - WŁĄCZNIK/ŚCIEMNIACZ LED DO MEBLI

1. ZASTOSOWANIE

Urządzenie przeznaczone jest do dotykowego załączania i wyłączenia oraz ściemniania oświetlenia LED, w postaci taśm i listew LED.

2. DANE TECHNICZNE

- Napięcie zasilania: 12V DC
- Napięcie wyjściowe: 12V DC
- Moc: 60W
- Prąd maksymalny: 5A
- Stopień ochrony: IP40
- Zakres pracy: 10÷30mm

3. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

- Włącznik przeznaczony jest do użytku wewnątrz pomieszczeń i wykonany został na napięcie bezpieczne 12VDC.
- Sumaryczna moc podłączonych opraw LED nie może przekraczać znamionowej mocy przełącznika.
- Montaż wykonać zgodnie z zaleceniami instrukcji montażu.
- Podczas montażu przełącznik nie może być podłączony do źródła prądu.
- Do czyszczenia należy stosować wyłącznie delikatne, suche tkaniny, nie należy stosować środków czyszczących.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się ze specjalistą lub producentem.
- Podczas nie używania urządzenia przez dłuższy czas, w celu oszczędności energii elektrycznej, należy odłączyć od sieci układ zasilający.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem wyrobu, zmiany konstrukcyjne, stosowanie nieodpowiednich elementów, oraz nie przestrzeganie niniejszej instrukcji.
- Odwrotne podłączenie zasilanie może skutkować trwałym uszkodzeniem urządzenia.

4. MONTAŻ

- Do złącza oznaczonego „WYJŚCIE LED 12V” należy przylutować wyprowadzenia od oświetlenia LED
- Do złącza oznaczonego „ZASILANIE 12V DC” należy przylutować przewody od zasilacza 12VDC o wydajności dobranej do wybranego oświetlenia.
- Sprawdzić poprawność montażu i połączeń.
- Zarwać folie zabezpieczające taśmy klejące
- Włącznik zamontować w miejscu przeznaczenia, tj za płytą meblową, blatem lub innym elementem drewnianym o grubości 10-30mm.